
Общество с ограниченной ответственностью «ВЕДИКОР»

ВЕДИКОР

ИНН 7725333747

КПП 772501001

ОГРН 1167746914719

115487, г. Москва, пр. Андропова, д.26, помещение 2

Паспорт

Система вызова персонала «Своппер»

Описание

Система «Своппер» предназначена для вызова персонала учреждения с целью оказания помощи маломобильным посетителям. Система беспроводная, и по радиоканалу обеспечивает дальность действия по прямой между кнопкой и приемником — до 100 м..

Принцип работы

Для увеличения дальности действия передачи сигнала (большое здание, толстые стены, много металла) используются усилители сигнала (работают от сети 220В или без адаптера от 5В).

В одном здании можно разместить до 1000 кнопок вызова с индивидуальным адресом. Приемник обеспечивает индикацию источника вызова в текстовом виде, сопровождая это звуковыми и световыми сигналами. Длительное время работы батареи в кнопках вызова позволяют кнопкам в среднем режиме эксплуатации работать до

2-х лет без замены батареи. Помимо прочего систему можно использовать в качестве системы оснащения медицинских учреждений средствами прикроватного вызова помощи (размещение около кроватей пациентов).

СОСТАВ СИСТЕМЫ

Кнопка всепогодная

Защита от дождя, режим эксплуатации на улице от -40°C до $+50^{\circ}\text{C}$, антивандальная, с широкой зоной нажатия (80 мм) для людей с ограничением функций верхних конечностей (можно нажимать култей, локтем, плечом, палочкой). На кнопку опционально могут быть нанесены текст и рельефные знаки и шрифт Брайля. Возможно исполнение текста на любом языке. Есть 2 варианта исполнения — без шнурка и со шнурком вызова (для вызова помощи в состоянии лежа, например, если человек упал и ему нужна помощь). Для дублирования сигнала вызова непосредственно возле места установки, кнопка может оснащаться дополнительным сигнализатором со вспышкой и сиреной. Диаметр кнопки — 125 мм. Сглаженная форма кнопки и специальная защищенная система

крепежа предотвращает ее похищение. Кнопка выдерживает многократное падение стального шарика весом 3 кг с высота 1,5м.

Технические характеристики

- Габариты (высота x ширина x глубина) — 125×125×23 мм
- Вес с элементом питания — 115 грамм
- Рабочая частота — 433,92МГц (разрешенный частотный диапазон).
- Дальность передачи сигнала при условии прямой видимости и отсутствии радиопомех — 100 метров
- Диаметр активной зоны нажатия кнопки — 80 мм
- Возможность легкой активации кнопки локтем или культией — наличие
- Тип элемента питания: CR2 Lithium (входит в комплект поставки).
- Напряжение элемента питания — 3 Вольта
- Класс защиты — IP44/IK10
- Звуковое подтверждение передачи сигнала — наличие
- Количество подтверждающих звуковых сигналов при передаче вызова, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку — 3
- Световое подтверждение передачи сигнала — наличие
- Цвет светового подтверждения передачи сигнала — опционально
- Длительность световых сигналов подтверждения, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку — не менее 4 секунд
- Диаметр зоны светового подтверждения — 80 мм
- Длительность передачи сигнала, вне зависимости от длительности нажатия на кнопку — 3 секунды
- Текстовая надпись на поверхности кнопки — опционально
- Надпись на поверхности кнопки шрифтом Брайля на русском языке — опционально
- Цвет корпуса кнопки — черный.
- Цвет активной зоны нажатия — опционально.

- Время работы без замены элемента питания при среднем количестве вызовов помощника 5 раз в сутки — не менее 1 года
- Температурный диапазон — от -35°C до $+55^{\circ}\text{C}$ градусов Цельсия
- **Сигнализатор**
- Габариты сигнализатора (высота x ширина x длина) - 45x72,6x122 мм
- Корпус составной – наличие
- Количество составных частей корпуса – 3
- Наличие светопрозрачной части – наличие
- Количество светопрозрачных частей – 1 шт
- Световая индикация сигнала – наличие
- Тип световой индикации – светодиодная
- Звуковая индикация сигнала – наличие
- Тип звукового излучателя – пьезоэлектрический
- Звуковая сирена – наличие
- Направленное отверстие для выхода звука – наличие
- Отверстия для крепления к стене – наличие
- Количество отверстий – 2 шт
- Диаметр отверстий для крепления к стене – 3 мм
- Разъем JACK 3.5 для
- Длина кабеля – 2900 мм
- Дополнительный удлинитель
- Длина удлинителя кабеля – 4800 мм
- Информационная табличка под сигнализатор – наличие
- Надпись на табличке «В ПОМЕЩЕНИИ НУЖНА ПОМОЩЬ при срабатывании сигнала» выполнена контрастным цветом – наличие
- Размер таблички(ШxД) – 150x300 мм

Настольный ЖК-приёмник с текстовой, световой и звуковой индикацией

Приемник обладает жидкокристаллическим дисплеем, который позволяет индицировать сигнал в текстовом виде, что крайне удобно в случаях, когда здании размещено несколько кнопок в разных местах. Мелодии звукового сигнала, а также разноцветные сигналы светодиодного стробоскопа гарантируют прием сотрудниками учреждения сигнала даже в шумном помещении. Наличие встроенных часов, термометра, календаря, будильника обеспечивают многофункциональность устройства. Встроенный функционал приемника позволяет легко привязывать к нему новые кнопки вызова, менять информацию об их расположении и пр. Работает от аккумуляторов и от сети 110/220В.

Технические характеристики

- вес приемника без элементов питания — 250 г;
- габаритные размеры приемника в сложенном состоянии — 110мм x140мм x 16 мм (высота x ширина x глубина);
- габаритные размеры приемника в разложенном состоянии — 110мм x140мм x 80 мм (высота x ширина x глубина);
- ЖК дисплей, на котором в текстовом виде отображается месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал
- индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал) в виде текста на русском языке
- возможность изменения пользователем надписи на дисплее
- формат вывода новой надписи на дисплее — в виде текста на русском языке
- автоматическая центровка надписи на дисплее (для более удобного восприятия информации)
- подсветка экрана дисплея
- непрерывное свечение подсветки дисплея при работе от сетевого адаптера
- регулировка яркости подсветки дисплея
- количество ступеней регулировки яркости подсветки дисплея — 50
- разрешение дисплея по вертикали, точек — 480

- разрешение дисплея по горизонтали, точек — 640
- диагональ дисплея — 5 дюймов
- размер дисплея по вертикали — 60 мм
- размер дисплея по горизонтали — 110 мм
- привлечение внимания пользователя звуковым сигналом
- выбор мелодии звукового сигнала
- отключение звукового сигнала и использование устройства в беззвучном режиме
- регулировка громкости звукового сигнала пользователем
- привлечение внимания пользователя миганием светодиодной вспышки
- режим «часы»
- режим «будильник»
- режим «календарь»
- съёмный Li-Ion аккумулятор и сетевой адаптер (входят в комплект поставки);
- рабочая частота 433,92 МГц (разрешенный частотный диапазон);
- дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех — 100 метров;
- цвет корпуса — чёрный, белый, бежевый

Переносной приёмник-пейджер с текстовой, световой и звуковой индикацией

Миниатюрный приемник-пейджер может использоваться как в настольном варианте, так и в переносном: его можно закрепить на поясе или положить в карман. Приемник обладает двухстрочным текстовым дисплеем, который позволяет индицировать сигнал в текстовом виде, что крайне удобно в случаях, когда здании размещено несколько кнопок в разных местах. Вибрация приемника, мелодии звукового сигнала, а также световые сигналы дисплея гарантируют прием сотрудниками учреждения сигнала даже в шумном помещении. Встроенный функционал приемника позволяет легко привязывать к нему новые кнопки вызова,

менять информацию об их расположении, мелодии звонков на каждую кнопку, а также рисунки вибрации Работает от аккумуляторов и от сети 110/220В.

Технические характеристики

- вес приемника без элементов питания — 95 г;
- габаритные размеры приемника — не более 110мм х60мм х 23 мм (длина х ширина х высота);
- символьный дисплей, на котором в текстовом виде отображается месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал: наличие;
- индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал) в виде текста на русском языке: наличие;
- подсветка экрана дисплея — синяя; зелёная, желтая
- число строк экрана дисплея — 2;
- количество символов в одной строке 16;
- общее максимальное количество символов на дисплее 32;
- количество клавиш управления и настройки —4
- подтверждение включения устройства — визуальное, звуковое и вибрационное
- подтверждение отключения устройства — визуальное и вибрационное
- привлечение внимания пользователя звуковым сигналом, вибрацией и миганием подсветки ЖК-дисплея
- режим «часы»
- режим «будильник»
- режим «календарь»
- формат индикации времени — ЧЧ:ММ:СС (часы:минуты:секунды)
- формат индикации даты — ДД-ММ-ГГГГ (день-месяц-год)
- питание приемника — 2 аккумулятора ААА и сетевой адаптер (входят в комплект поставки);
- фиксация крышки батарейного отсека — винтовая
- индикатор заряда аккумуляторов приемника

- количество уровней индикации разряда аккумулятора — не менее 7
- зарядка аккумуляторов приемника при питании от сетевого адаптера
- заряда приемника во включенном состоянии
- заряда приемника в выключенном состоянии
- автоматическое отключение зарядного устройства по окончании процесса заряда
- рабочая частота 433,92 МГц (разрешенный частотный диапазон);
- дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех — 100метров;
- цвет корпуса — чёрный, белый, бежевый

Усилитель сигнала

Предназначен для значительного увеличения дальности приема (в случае большого расстояния от кнопки до приемника и при наличии в зоне работы системы железобетонных перегородок). Обеспечивает возможность размещения большого количества кнопок в разных, в т.ч. удаленных, зонах одного здания. Многократно увеличивает дальность расположения кнопок вызова. В очень крупных зданиях возможно размещение нескольких ретрансляторов. Питается от сети 220В через microUSB-адаптер.

Технические характеристики:

- габариты (высота x ширина x глубина) — 40мм x 80мм x 25мм
- вес — 65гр.
- рабочая частота — 433,92МГц (разрешенный частотный диапазон)
- дальность передачи сигнала — не менее 150 метров на прямой видимости.
- напряжение питания сетевого адаптера — 200 Вольт
- напряжение питания без сетевого адаптера — 5 Вольт.
- совместимость с зарядными устройствами micro-USB
- цвет корпуса — чёрный, белый, бежевый

Усилитель-передатчик Bluetooth

Предназначен для усиления основного сигнала передачи на частоте 433,92 МГц, а также для передачи сигнала на смартфоны пользователей по каналу Bluetooth на частоте 2,4 ГГц.

Пользователь должен предварительно добавить в список устройств Bluetooth устройство SWOPPER R1B, и активировать функцию Bluetooth на своём смартфоне.

Технические характеристики:

- Рабочая частота: 433,92 МГц; 2,4 — 2,4835 ГГц (Bluetooth)
- Габариты: 90×85×35 мм
- Вес: 103 г
- Питание: От сети 220 В, через адаптер на 5В.
- Встроенный аккумулятор: 3,7В
- Дальность передачи на частоте 433,92 МГц: до 100 м без помех
- Дальность передачи на частоте 2,4 ГГц: до 30 м без помех

Приёмник настольный модернизированный

Приемник обладает жидкокристаллическим дисплеем, который позволяет индицировать сигнал в текстовом виде, что крайне удобно в случаях, когда здании размещено несколько кнопок в разных местах. Мелодии звукового сигнала, а также разноцветные сигналы светодиодного стробоскопа гарантируют прием сотрудниками учреждения сигнала даже в шумном помещении. Наличие встроенных часов, термометра, календаря, будильника обеспечивают многофункциональность устройства. Встроенный функционал приемника позволяет легко привязывать к нему новые кнопки вызова, менять информацию об их расположении и пр. Работает от аккумуляторов и от сети 110/220В.

Технические характеристики

- вес приемника с элементами питания - 330 г;
- габаритные размеры приемника - 120мм x 125мм x 70 мм (ширина x высота x глубина);
- возможность установки на столе;
- возможность крепления к стене;
- жидкокристаллический дисплей на лицевой стороне;

- диагональ видимой части дисплея, мм – 95;
- высота видимой части дисплея, мм – 56
- ширина видимой части дисплея, мм – 75
- тип дисплея – цветной, графический
- индикация принятого сигнала (месторасположение кнопки вызова, с которой поступает сигнал) в виде текста на русском языке;
- дублирование текстовой надписи на русском языке пиктограммой;
- привлечение внимания пользователя световыми вспышками;
- привлечение внимания пользователя звуковым сигналом;
- возможность изменения тембра звука;
- возможность регулировки громкости звукового сигнала;
- возможность выбора мелодии звукового сигнала;
- подсветка экрана дисплея;
- возможность изменения яркости дисплея пользователем;
- количество ступеней регулировки яркости дисплея – 7;
- количество клавиш управления и настройки – 6;
- тип клавиш управления – тактовые, без фиксации;
- отображение текущего времени на главном экране;
- отображение текущей даты на главном экране;
- отображение дня недели на русском языке на главном экране;
- отображение окружающей температуры на главном экране;
- режим «ночник», с возможностью выбора яркости и цвета свечения;
- количество цветов ночника – 7;
- встроенный будильник;
- возможность настройки времени отсрочки срабатывания будильника;
- индикатор уровня заряда аккумулятора на главном экране;
- питание приемника – встроенный аккумулятор;
- сетевой блок питания или зарядное устройство и кабель в комплекте поставки;
- выходное напряжение зарядного устройства, Вольт – 6
- выходной ток зарядного устройства, Ампер – 2;
- тип штекера зарядного устройства – microUSB;
- емкость встроенного аккумулятора, Ампер-часов – 5;
- время автономной работы, в режиме ожидания сигнала, суток - 7
- количество уровней индикации разряда аккумулятора – 3
- непрерывное свечение подсветки дисплея при подключенном зарядном устройстве;
- возможность заряда приемника во включенном состоянии;
- возможность заряда приемника в выключенном состоянии;

- автоматическое отключение зарядного устройства по окончании процесса заряда
- возможность изменения пользователем текстовой надписи на дисплее:
- возможность присвоения пользователем определенного цвета световых вспышек к каждому из сигналов
- количество цветов световых вспышек – 7;
- гнездо для подключения внешнего вибрационного индикатора;
- рабочая частота - 433,92 МГц (разрешенный частотный диапазон);
- дальность на прямой видимости от кнопки вызова до приемника, при отсутствии радиопомех, метров - 100;
- цвет корпуса – белый

Усилитель сигнала (Тип 2)

Предназначен для значительного увеличения дальности приема (в случае большого расстояния от кнопки до приемника и при наличии в зоне работы системы железобетонных перегородок). Обеспечивает возможность размещения большого количества кнопок в разных, в т.ч. удаленных, зонах одного здания. Многократно увеличивает дальность расположения кнопок вызова. В очень крупных зданиях возможно размещение нескольких ретрансляторов. Питается от сети 220В через microUSB-адаптер.

Технические характеристики

- Материал корпуса — пластик
- Питание от сети: 110-240В, 50Гц
- Имеет встроенный перезаряжаемый аккумулятор
- Рабочая частота — 433,92 МГц
- Световая индикация работы — светодиодная рамка
- Габариты (ШхГхВ) — 87×87×32 мм
- Вес — 98 г

Устройство беспроводное для обмена информацией с кнопкой вызова помощника

Обеспечивает обмен информацией и вызов помощника людьми с задержкой психического развития и аутизмом.

Технические характеристики

- Материал корпуса — пластик
- Съёмная решетка разграничения кнопок
- Количество ячеек в решетке 16 шт
- Размер ячейки 33×33 мм

- Количество кнопок воспроизведения 16 шт
- Возможность записи и хранения звуковых сообщений
- Длительность звуковых сообщений 30 с
- Общее количество сообщений 160 шт
- Встроенный динамик, микрофон
- Кнопка записи звуковых сообщений, включения/выключения, вызова помощника
- Рабочая частота вызова помощника 433.92 МГц
- Верхняя часть корпуса выполнена в виде ручки
- Количество элементов питания АА — 4 шт
- Индикатор разряда элементов питания
- Габаритные размеры устройства 270×260×70 мм

Гарантия: 12месяцев.

В комплект поставки входит: руководство пользователя (паспорт) на русском языке, гарантийный талон на сервисное обслуживание, сетевой адаптер.

Производитель:

Кинг Пигеон Хай-Тек Ко, ЛТД
(KING PIGEON HI-TECH CO., LIMITED)

Адрес ведения деятельности:

Китай, Гуандун, Шенжень, Баоан Дистрикт, Синсян Таун, Джювей,
Тяньфуан Индастриал Зоун, Но.3 Билдинг

No.3 Building, Tianfuan Industrial Zone, Jiuwei, Xixiang Town, Baoan District,
Shenzhen City, Guangdong Province, China, 518120

Генеральный директор



Верба С.В.